

Asztali GaN töltő (2C2A, 100W)**1. Bevezetés**

Köszönjük, hogy megvásárolta az asztali GaN töltőt (2C2A, 100W). Ezt a töltőt úgy tervezték, hogy hatékonyan töltsön egyszerre több eszközt a fejlett GaN technológiával. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a töltő használata előtt a megfelelő működés és biztonság érdekében.

2. Előírások

- Modell: Desktop GaN Charger (2C2A, 100W)
- Bemenet: AC 100-240V ~ 50 / 60Hz 1.5A
- Teljes teljesítmény: 100W (max.)

➤ USB-C portok

- USB-C1/USB-C2:
 - Feszültségtartomány: 3.3-20V
 - Áramerősség: 5A
 - Teljesítmény: 5V / 9V / 12V / 15V 3A; 20V 5A
 - PPS: 3,3–21V 5A

➤ USB-A portok

- USB-A1/USB-A2:
 - Feszültségtartomány: 4.5V / 5V / 9V / 12V / 20V

- Áramerősség: 5A (4.5V), 4.5A (5V), 3A (5V / 9V / 12V / 20V)

➤ Kombinált kimenetek

- USB-C1 + USB-C2: 65 W + 30 W
- USB-A1 + USB-A2: 65 W + 30 W
- USB-C1/USB-C2 + USB-A1/USB-A2: 65 W + 30 W
- USB-C1/USB-C2 + (USB-A1 + USB-A2): 65 W + 24 W
- (USB-C1 + USB-C2) + USB-A1/USB-A2: 45 W + 30 W + 22,5 W
- USB-A1 + USB-A2: 12 W + 12 W
- USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2: 45 W + 30 W + 7,5 W + 7,5 W

3. Funkciók

- GaN technológia: Növeli a hatékonyságot és csökkenti a hőtermelést.
- Többportos töltés: Akár négy eszköz egyidejű töltése.
- Kompakt kialakítás: Könnyen hordozható és ideális otthonra, irodába és utazáshoz.

4. Használati utasítás

- Csatlakozás az áramellátáshoz:
 - Csatlakoztassa a töltőt egy hálózati aljzathoz (100-240V ~ 50 / 60Hz).
 - Győződjön meg arról, hogy a tápellátás jelzőfénye világít.
- Töltőeszközök:
 - Csatlakoztassa eszközeit a megfelelő USB-C- vagy USB-A-portokhoz.
 - A töltő automatikusan felismeri és biztosítja az optimális teljesítményt minden csatlakoztatott eszközhöz.

- Töltési kombinációk:
 - Az USB-C és USB-A portok különböző kombinációit használhatja az eszközök energiaigénye alapján (a részleteket lásd a specifikációk szakaszban).
- Használaton kívül hűvös, száraz helyen tárolandó.

5. Biztonsági információk

- Túlmelegedés elleni védelem: A töltő túlmelegedés elleni védelmi mechanizmussal van felszerelve.
- Túláramvédelem: Automatikusan korlátozza az áramot, hogy megakadályozza a csatlakoztatott eszközök károsodását.
- Rövidzárlat elleni védelem: Rövidzárlat esetén leállítja a töltőt a biztonság érdekében.

6. Hibaelhárítás

- Nincs teljesítmény:
 - Győződjön meg arról, hogy a töltő megfelelően van csatlakoztatva egy működő hálózati aljzathoz.
 - Ellenőrizze, hogy világít-e az áramellátás jelzőfénye.
- Az eszköz nem töltődik:
 - Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően csatlakozik a töltőhöz.
 - Ellenőrizze, hogy a töltő kimeneti teljesítménye megfelel-e az eszköz követelményeinek.

7. Fenntartás

- Tartsa szárazon a töltőt, és kerülje a nedvességnek való kitettséget.
- Tisztítsa meg a töltőt száraz ruhával. Ne használjon súrolószert vagy oldószert.